



acoGO! 2.0 PRO WiFi DIN

COMO PRO



POWER:
15VDC / 500mA


Lokale:
1 lub max 64: po zakupie dodatkowych licencji

Wersja:
Audio lub Video po zakupie dodatkowej licencji

Internet
A/B



Ethernet





+ = A/B/C

BUS = UTP

A



lub



230V


UTP

UTP




B


LINE
POWER DC+
POWER DC-



3




2



Power 15VDC

C


LINE
-DC POWER



2


Power 15VDC

2




Power 15VDC

230V




+ + = A/B/C

A



3

Power 15VDC




BUS = UTP




Rj45 = T568B

1. pom. - biały	POWER DC-	Zasilanie
2. pom.	POWER DC+	Power
3. zielony - biały	POWER DC-	Audio
4. nieb.	V+	Video
5. nieb. - biały	V-	Video
6. zielony	LINE	Audio
7. brąz. - biały	POWER DC-	Zasilanie
8. brąz.	POWER DC+	Power

B



lub



UTP

230V

UTP

3

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP


UTP

UTP

UTP

UTP

C



2

Power 15VDC

230V

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP


UTP

UTP

UTP

y

z




X*

1



= POWER: 15VDC / 500mA



y = max 100m
z = max 70m } UTP Cat. 5e / 6
y, z > 100/70m: $\phi > 1mm$
 $R_{xyz} \leq 40\Omega$
 $x^* = max 1000m +$

Strumień RTSP

z acoGO! do np. rejestratora

rtsp://IP:8554/cam

np. rtsp://192.168.0.104:8554/cam



○ Świeci: gotowy/OK
● Mruga: zajęty/czekaj



acoGO!

LAN

Power

system domofonowy

AcoGO! / Internet

1

A/B

Internet

5Mb/s

WiFi

Ethernet

acoGO!

acoGO!

PC

A

B

2

ON

WiFi

A

acoGO!

Czekaj

1min

Świeci

Mruga

Nie świeci

Gotowy do konfiguracji

Ethernet

B

acoGO!

Czekaj

1min

Gotowy do konfiguracji

3

acoGO! MobileApp

pobierz acoGO! 2.0

Pobierz w App Store

POBIERZ Z Google Play

QR

QR

acoGO!

Welcome to acoGO!

Log in

Sign up

Zaloguj się lub zarejestruj się na acoGO!

...

Nazwa użytkownika: user@mail.com

Hasło: xxxxxx

4

acoGO!

Dodaj urządzenie - postępuj zgodnie z poleceniami

acoGO!

UWAGA! Wyłącz Transfer danych komórkowych!!

acoGO!

NEW

Connected, ready to answer the call

5

Gotowy/OK !

WiFi

acoGO!

Ethernet

acoGO!

Dla wersji Video aktywuj usługę „VIDEO SINGLE” - patrz punkt 6

Czekaj

~5-8s

240s

6

acoGO!

Wejdź na <https://portal.acogo.pl>, zaloguj się na swoje konto, zarządzaj nim oraz swoimi urządzeniami. Dodawaj również nowe funkcję aktywując wybrane usługi. W łatwy sposób opłacaj płatne usługi.

6.2 - Ustaw adres odbiornika

1

2

3

4

Twoje urządzenia

Bramki acoGO!

Nazwa

acoGO! PRO WIFI DIN

Adres Odbiornika / Magistrali

0 - 1023

Szczegóły

Edycja

CODE / ADDRESS: 0-1023

Adres: 0

Adres: 1 (1)

Adres: 3 (1+2)

Adres: 46 (2+4+8+32)

zworki / przelaczniki

jumpers / switches

6.1 - Uruchom dodatkowe funkcję aktywując odpowiednie licencje w sekcji „Usługi”

1

2

3

Licencje

VIDEO SINGLE

KUP

VIDEO MULTI

KUP

Inne funkcje

6.3 - Dodaj użytkowników dla wersji MULTI

1

2

3

4

Twoje urządzenia

Bramki acoGO! Multi

Nazwa

acoGO! PRO WIFI DIN

Adres Odbiornika / Magistrali

1 - 1023































Adres e-mail

user1@mail.com



Dodaj

2

Dodatkowy opis poszczególnych kroków

- 1**  **A/B** Podłącz acoGO! do Twojego domofonu w systemie PRO oraz bezpośrednio do routera lub innego urządzenia sieciowego z dostępem do Internetu używając standardowego przewodu ETHERNET - zalecane rozwiązanie (sposób **B**).
Jeżeli zdecydujesz się na podłączenie acoGO! za pomocą Wi-Fi (sposób **A**) przejdź do kolejnego kroku i upewnij się, że znasz nazwę Twojej sieci WiFi oraz jej hasło.
Uwaga! Pamiętaj, że do tej samej sieci musi być podłączony Twój telefon lub Twój komputer, który posłuży w późniejszych krokach do konfiguracji acoGO!
Niezbędny dla działania acoGO! jest Internet. Upewnij się, że posiadasz szybkie i stabilne łącze.
- 2**  **ON** Włącz zasilanie i poczekaj, aż acoGO! się uruchomi - obserwuj zachowanie diod sygnalizacyjnych:
Pierwsze uruchomienie urządzenia:
 - zasilanie (gdy zgaśnie oznacza brak zasilania, lub uszkodzenie).
 - mruga: trwa uruchamianie urządzenia. Poczekaj ok. 1min.
 - mruga a  mruga szybko: urządzenie uruchomiło się i jest gotowe do konfiguracji i podłączenia za pomocą WiFi (wystawia swoją sieć WiFi: „acoGO!”). Przejdź do kolejnego kroku.
 - mruga a  świeci na stałe: urządzenie uruchomiło się, jest poprawnie podłączone do Internetu i jest gotowe do konfiguracji. Przejdź do kolejnego kroku.
   Wszystkie trzy świecą - urządzenie poprawnie skonfigurowane i gotowe do działania.
W razie problemów przywróć ustawienia fabryczne urządzenia zgodnie z ostatnim punktem instrukcji.
Opis symboli sygnalizacyjnych:
 - zasilanie (gdy zgaśnie oznacza brak zasilania, lub uszkodzenie).
 - mruga: urządzenie nie zostało jeszcze w pełni skonfigurowane. Poprawne skonfigurowanie polega na podłączeniu do konta na <https://portal.acogo.pl> (powinno pojawić się w sekcji „Urządzenia”) oraz dla wersji MULTI dodanie minimum jednego lokalu do acoGO! MULTI (sekcja „Urządzenia” -> Bramki acoGO! Multi -> „Szczegóły” -> „Dodaj użytkownika”).
 - szybko mruga: wykrycie dzwonienia z domofonu (poprawnie zdekodowany adres systemu domofonowego),
 - przygasa: dzwonienie z domofonu na inny adres w systemie, spoza zakresu obsługiwanego przez acoGO! (linia domofonowa zajęta)
 - mruga: urządzenie nie może podłączyć się do serwera acoGO! (np. brak dostępu do Internetu, zła konfiguracja sieci komputerowej, itp.)
 - szybko mruga: urządzenie wystawia swoją sieć WiFi: „acoGO!”, czeka na konfigurację i podłączenie do Twojej sieci WiFi.
 - nie świeci: trwa dzwonienie na aplikację mobilną
  - mrugają na zmianę: trwa uruchamianie acoGO! lub trwa przywracanie ustawień fabrycznych - **proszę czekać**
Jeżeli przez ok. 5min. nadal mruga  i  dioda oznacza, że urządzenie nie może podłączyć się z serwerem acoGO! (problemy z siecią lub brak Internetu)
  - dioda połączenie przewodem ETHERNET, pulsuje gdy urządzenie jest podłączone przewodem UTP
- 3**  Pobierz aplikację **acoGO! 2.0** ze sklepu Play (telefony z systemem Android) lub ze sklepu App Store (telefony z systemem iOS: Apple) i zaloguj się do portalu acoGO! lub w razie potrzeby załóż konto. Konto można założyć również na <https://portal.acogo.pl>. Pamiętaj, że **login** to Twój e-mail.
- 4**  **Skonfiguruj acoGO! i dodaj do swojej listy urządzeń na swoim koncie acoGO! (<https://portal.acogo.pl>).**
Upewnij się, że acoGO! jest w pełni uruchomione:  **mruga**, a  **szybko mruga** (podłączenie bramki za pomocą WiFi) lub  **mruga**, a  **świeci na stałe** (bramka podłączona przewodem do sieci Ethernet i posiada dostęp do Internetu).
W razie problemów przywróć ustawienia fabryczne urządzenia zgodnie z ostatnim punktem instrukcji.
W aplikacji wybierz przycisk „+” (na środku lub w prawym rogu ekranu) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Jeżeli acoGO! ma być podłączone za pomocą WiFi, aplikacja wyszuka urządzenie (sieć generowaną przez acoGO!) i podłączy urządzenie do Twojej sieci WiFi. Konieczne będzie podanie hasła do Twojej sieci WiFi oraz podanie jej nazwy (telefony z iOS). **Uwaga!** Pamiętaj, aby w trakcie konfiguracji wyłączyć transfer danych komórkowych!
Jeżeli acoGO! jest podłączone za pomocą przewodu do sieci Ethernet, urządzenie zostanie wyszukane w sieci i skonfigurowane. **Uwaga!** Pamiętaj, aby telefon był podłączony za pomocą WiFi do tej samej sieci co urządzenie acoGO!
W razie problemów: podłącz urządzenie za pomocą przewodu sieciowego do Twojego routera i zaloguj się do strony konfiguracyjnej acoGO! wpisując w przeglądarkę Internetową na Twoim komputerze adres IP acoGO! (hasło i login: admin, admin). Pamiętaj, że komputer/telefon musi być podłączony do tej samej sieci co acoGO!
Jeżeli nie znasz adresu IP acoGO! można użyć aplikacji komputerowej „**ACO IP Devices Finder**”, która wyszuka acoGO!. Aplikację należy pobrać z adresu www.aco.com.pl/ipfinder i zainstalować na komputerze PC.
Uwaga! Aby aplikacja „**ACO IP Devices Finder**” działała poprawnie komputer musi być podłączony do tej samej sieci co acoGO!. Jeżeli aplikacja nadal nie znajduje acoGO!, zrestartuj urządzenie (wyłącz zasilanie, odczekaj 10 sekund i włącz).
Dalsze problemy z wyszukaniem acoGO! mogą być spowodowane: router lub inne urządzenie sieciowe blokuje połączenie (np. kwestia zabezpieczeń, filtrowania po nr MAC, itp.). W razie konieczności przywróć ustawienia fabryczne acoGO!. Można też sprawdzić adres IP acoGO! logując się na stronę konfiguracyjną routera.
Następnie na stronie konfiguracyjnej acoGO!:
- Przejdź do zakładki „**Ogólne**”.
- Wpisz adres pocztowy lub inną nazwę miejsca montażu acoGO!. Ułatwi Tobie to identyfikację i odnalezienie acoGO! na portalu www. Po wypełnieniu pola należy zapisać zmiany wybierając: „**ZAPISZ**”
- Podłącz się do konta acoGO! (używając tego samego loginu i hasła co na <https://portal.acogo.pl> w punkcie 3). Po naciśnięciu „**Połącz z acoGO!**” pojawi się komunikat „**success**”, co oznacza poprawne połączenie konta. Jeżeli pojawi się komunikat „**Already registered**”, oznacza to, że urządzenie jest już połączona. W celu odłączenia od konta kliknij „**Odłącz od acoGO!**” (w razie wystąpienia problemu odłącz urządzenie od konta acoGO! i podłącz ponownie).

Dodatkowy opis poszczególnych kroków c.d.

- 5**  Wybierz na centrali / panelu domofonowym **nr dzwonienia do Twojego lokalu** (odbiornika domofonowego) i poczekaj aż zacznie dzwonić **Twój smartfon**.
- Znaczenie diod.** Podczas dzwonienia mruga szybko środkowa dioda co oznacza, że urządzenie poprawnie wykryło adres. Gdy dioda przygasa, oznacza że urządzenie wykryło odebraną rozmowę na smartfonie lub fizycznym odbiorniku lub dzwonienie na inny adres (np. dzwonienie do innego lokalu/odbiornika nieobsługiwanego przez tą bramkę acoGO!). Jeżeli prawa dioda zgaśnie oznacza, że urządzenie wykonuje dzwonienie do aplikacji mobilnej.
- 6**  **acoGO!** Zaloguj się na swoje konto w acoGO!: **<https://portal.acogo.pl>**, gdzie można zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, zmieniać ich ustawienia, a także wykupić różnego rodzaju usługi lub aktywować dodatkowe funkcje za pomocą „**Licencji**”. W sekcji „**Usługi**” znajdują się Licencje, które mogą np. uruchomić opcję Wideo w Twoim urządzeniu, albo zmienić je w urządzenie wielomieszkaniowe obsługujące do 64 lokali. Znajdują się tam również „**Subskrypcje**”, które należy opłacić w celu korzystania z płatnych funkcji urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w opisie danych usług bezpośrednio na portalu. Za wybrane usługi można zapłacić w sekcji „**Koszyk / Płatności**”.
- W sekcji „**Urządzenia**” widoczne są wszystkie urządzenia podpięte do konta: bramki acoGO! oraz profile (telefony). W zależności jaką licencję posiada dana bramka, pokazuje się jako rodzaj: „**acoGO!**” dla bramek z licencją **SINGLE** (jednorodzinnych / obsługa jednego adresu dzwonienia), „**acoGO! Multi**” dla bramek z licencjami **MULTI** (wielomieszkaniowe / obsługa do 64 adresów/lokalii) oraz „**Moje acoGO! Multi**” dla bramek, do których jesteśmy zaproszeni/podłączeni jako użytkownicy końcowi (korzystamy tylko z usługi acoGo! bez posiadania fizycznego urządzenia, np. jako mieszkańiec budynku, w którym jest zainstalowana bramka wielomieszkaniowa). Każdy typ bramki może mieć inne, dedykowane ustawienia (np. zmiana adresu odbiornika, dodawanie/usuwanie użytkowników, itd.). Do każdej bramki automatycznie parowane są maksymalnie 4 profile/telefony. **Uwaga!** Tylko podpięte do bramki profile będą dzwonić. Podpięcie profili jest możliwe tylko przy opłaconej subskrypcji.
- 6.1 Uruchomienie dodatkowej funkcji**, w tym przypadku **opcji Wideo** dla bramki jednorodzinnej (**SINGLE**), odbywa się poprzez zakup odpowiedniej licencji w sekcji „**Usługi**”. Wchodzimy w sekcję „**Usługi**”, wybieramy interesującą nas usługę (np. „**VIDEO SINGLE**”), a następnie „**Kup**”. Z listy wybieramy dla której z dostępnych na koncie bramek chcemy kupić licencję. Analogicznie możemy wybrać inne Licencje czy usługi. Wybrane usługi pojawią się w sekcji „**Koszyk / Płatności**”, gdzie dokonujemy zapłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty funkcja jest automatycznie aktywowana.
- 6.2 Ustawienie adresu odbiornika dla bramki jednorodzinnej (SINGLE)** odbywa się w sekcji „**Urządzenia**”. Należy wybrać w przycisk „**Szczegóły**” przy bramce, w której chcemy zmienić adres. Następnie w prawym górnym rogu wybrać **trzy kropki** i opcję „**Edycja**”. W Polu „**Adres magistrali**” należy podać fizyczny adres odbiornika w systemie domofonowym (od 1 - 1023) odpowiadający ustawionemu adresowi w odbiorniku (najczęściej adres odpowiada nr wybieranemu przy domofonie). Dla ustawienia „0” (fabrycznie) - bramka będzie dzwoniła na każdy/dowolny adres. Następnie wybieramy „**Zapisz**”.
- 6.3 Dodawanie użytkowników dla bramki wielorodzinnej (MULTI)** odbywa się w sekcji „**Urządzenia**”. Należy wybrać przycisk „**Szczegóły**” przy bramce, do której chcemy dodać użytkownika. Następnie wybieramy „**Dodaj użytkownika**” i podajemy dane: „**Adres magistrali**”: podajemy fizyczny adres odbiornika (analogicznie jak w punkt 6.2, w tym przypadku nie należy używać adresu „0”, a każdy dodany użytkownik musi mieć swój niepowtarzalny adres odbiornika) oraz „**Adres e-mail**” użytkownika, którego dotyczy fizyczny adres odbiornika. Na podany adres e-mail zostało automatyczne wysłane zaproszenie (wraz z instrukcją), aby użytkownik załogował się na swoje konto w acoGO! i mógł korzystać z usługi „Moje acoGO! Multi” do odbierania rozmowy domofonowej na jego telefonie. Wpisz opcjonalny „**Opis**” lub nazwę, abyś mógł łatwo odszukać użytkownika. Przyciskiem „**Dodaj**” zakończ proces dodawania. (Dodając pierwszego użytkownika wszystkie diody w acoGO! powinny zaświecić się na stałe). Możesz także dodać Twój adres e-mail (Twój login do acoGO!), abyś Ty mógł korzystać z Moje acoGO! Multi.
- Istnieje możliwość dodania Administratora bramki acoGO! Multi, który będzie mógł nią zarządzać (sekcja „Administratorzy”) - Administrator może tylko dodawać/usuwać użytkowników oraz dokonywać płatności.



Przywracanie ustawień fabrycznych. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez **6 sekund** przycisk „**Reset**” w dolnej jego części urządzenia (użyj cienkiego narzędzia np. rozgiętego spinacza). Diody powinny zacząć mrugać, poczekaj aż urządzenie uruchomi się ponownie. Nie wyłączaj zasilania urządzenia. Należy poczekać, aż proces przywracania ustawień fabrycznych dobiegnie końca - może to potrwać kilka minut. W punkcie 2 znajduje się opis i zachowanie poszczególnych diod...



INSTRUKCJA INSTALATORA
ACO GO! 2.0 PRO WIFI DIN



Aco Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Diamentowa 7
62-002 Suchy Las
Poland
www.aco.com.pl
www.acogo.pl
bok@acogo.pl
tel. +48 61 641 96 80

Instrukcje oraz więcej informacji
dostępne również na:
www.wsparcie.aco.com.pl

IU0131vA.2306