



## INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WIDEOMONITORA INS-MPR



Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P, PV.  
Instalacja: cyfrowa, skrętka cat. 5e lub 6

1 – Przycisk załączenia / przełączenia podglądu; 2 – Dodatkowy przycisk funkcyjny; 3 – Przycisk otwierania podstawowego; 4 – Regulacja jasności obrazu; 5 – Regulacja nasycenia obrazu; 6 – Gniazdo przewodu słuchawkowego; 7 – Przełącznik regulacji głośności dzwonienia.

Monitor załącza się automatycznie w trakcie dzwonienia i wyłącza po skończeniu rozmowy. Wyświetlany będzie obraz z kamery centrali wywołującej. Aby odebrać rozmowę wystarczy podnieść słuchawkę aparatu. W trakcie rozmowy możliwe jest otwarcie drzwi, centrali z której nastąpiło wywołanie, przyciskiem 3 (opcjonalnie – uruchomienie dodatkowych urządzeń, np. bramy, przyciskiem 2).


Zakończenie rozmowy następuje automatycznie po odłożeniu słuchawki.

Jeśli instalacja domofonowa na to pozwala, możliwe jest załączenie podglądu bez rozmowy przyciskiem 1, a wyłączenie nastąpi samoczynnie po ok 8s. W przypadku zajętej linii brak możliwości załączenia podglądu sygnalizowany jest potrójnym sygnałem dźwiękowym. Naciskanie przycisku 1 podczas wyświetlania obrazu powodują przełączenie obrazu pomiędzy kamerą centrali i kamerą dodatkową (o ile ją zainstalowano).

W przypadku uruchomienia dzwonka zewnętrznego monitor automatycznie załączy podgląd z kamery dodatkowej.

W trybie czuwania istnieje możliwość jednoczesnej regulacji głośności dzwonienia monitora dzwonka zewnętrznego (przełącznikiem 7). W trakcie rozmowy dzwonek zewnętrzny słyszalny jest w słuchawce. Naciśnięcie przycisku 3 w trybie czuwania umożliwia otwieranie drzwi lub bramy dodatkowej bez konieczności rozmowy (funkcja musi być dostępna w centrali/panelu) – wywołanie funkcji sygnalizowane jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

Brak możliwości otwierania (przy zajętej linii) sygnalizowany jest potrójnym sygnałem dźwiękowym.



Instrukcja montażu i podłączenia dostępna jest na stronie producenta.

**Uwaga!** Nie należy w trakcie dzwonienia przykładać słuchawki do ucha ponieważ pojawienie się sygnału dzwonienia może spowodować uszkodzenie słuchu.

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa, 62-002 Suchy Las, ul. Diamentowa 7, tel./ fax 61 843 93 72

[www.aco.com.pl](http://www.aco.com.pl)

IU0501vD.2225